





	EURO Defibrilační elektrody		
		Jednorázové multifunkční elektrody pro defibrilaci, synchronizovanou léčbu srdečních arytmií, transkutánní srdeční stimulaci a EKG monitorování.	
TECHNICKÉ ÚDAJE			
Model:	Pro dospělé	Dětské	
Užití	Pro pacienty s váhou větší než 25kg	Pro pacienty s váhou menší než 25kg	
Materiál(podložka)	Pěnová elektroda – tloušťka 1mm		
Šíře lepícího kroužku	1,3 cm	1,6 cm	
Celková plocha elektrod	148 cm ² obě elektrody	75 cm ² obě elektrody	
Přenosová plocha	81 cm ² obě elektrody	31 cm ² obě elektrody	
Materiál (přenosová plocha)	cín		
Gel	vodivý gel s nízkým odporem		
Délka kabelu	120 cm	65 cm	
Konektor	pojistka		
Shoda	směrnice 93/42/CEE – 1. třída		
Používání elektrod s přístroji odpovídajícími: ANSI/AAMI : DF-80 – IEC/CEI/EN : 60601-2-4, 60601-1			
ELEKTRICKÉ ÚDAJE		EURO defibr. elektrody	AAMI
Nízké signály AC impedance		< 100 ohm	< 2000 ohm
Široké signály AC impedance		< 1,5 ohm	< 3 ohm
Rušení		< 20 µV	< 150 µ V
Odchylka defibrilačního napětí @ 4 sec.		< 300 mV	< 400 mV
Dielektrická pevnost – únikový proud @ 7.5 kVdc		< 250 µA	< 250 µA
DC offset voltage		< 10 mV	< 100 mV
BALENÍ			
Základní balení	1 pár elektrod v polyethylenovo-hliníkovém sáčku		
Prodejní balení	10 párů v kartonu		
Ukladnění	Teplota: + 5° C ÷ 30° C		
Exspirace	18 měsíců od data výroby (datum je uvedeno na sáčku)		

Značka	Model	Kat. č.	Typ konektoru
Agilent – Philips Medical 	CodeMaster model M1722A/B, M1723A/B, M1724A a M2475B HeartStream ForeRunner AED model E, S a EM HeartStart FR1 AED model 940010XX, 940020XX a 940030XX HeartStream/HeartStart FR2 (+) AED model M3860A a M3861A Laerdal Heartstart M3840A a M3841A HeartStream/HeartStart XL M4735A HeartStream/HeartStart XLT M3500B HeartStart 4000 model M5500B	3300 F7950	
Zoll Medical Corp. 	Zoll PD 1200 Zoll PD 1400 Zoll PD 1600 Zoll PD 1700 Zoll PD 200 Zoll M serie	3300 F7951	
Medtronic-Physiocontrol 	Lifepak 9 konektor Quick-Combo Lifepak 10 Lifepak 12 Lifepak 500 Quick-Combo Edge Quick-Combo Redi-Pak Quick-Combo LLW	3300 F7952	
Osatu Bexen 	Reanibex - 200		
Agilent 	Codemaster 100 Codemaster XE Codemaster XL Codemaster XL + Codemaster XL a XLT s kabelem M3507A	3300 F7953	
Laerdal Medical 	Heartstart 4000 s kabelem M3507A		
Schiller 	Fred Fred Tele	3300 F7954	
Nihon Kohden 	TEC – 7621G s kabelem JC-755V TEC – 7631G s kabelem JC-755V TEC – 7721G s kabelem JC-755V TEC – 7731G s kabelem JC-755V	3300 F7955	
Welch Allyn 	MRL WELCH ALLYN AED-20		
Innomed 	CARDIOAID 200B		
Schiller 	Fred easy Fred easyport	3300 F7956	
Cardiac Science 	Powerheart AED	3300 F7957	

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.